

直流電源供應器

◆產品簡介

DP-3020 數字直流電源供應器

※品名

數字直流電源供應器

※型號

30V/20A

DP-3020

0~30V/0~20A 連續可調

特 色

- 兩個表頭、電壓/電流同時顯示
- 定電壓、定電流工作模式
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 低漣波與低雜訊
- 採用二段式溫度控制散熱風扇
速度以確保散熱品質及降低噪音



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

◆產品說明

Specification

型 號	DP-3020
輸出電壓	0~30V
輸出電流	0~20A
定電壓操作	
負載調節率	≤ 0.02% + 5mV
電源調節率	≤ 0.03% + 5mV
回復時間	≤ 100us
漣波與雜訊	≤ 1mVrms
溫度係數	≤ 300ppm/°C
定電流操作	
負載調節率	≤ 0.2% + 5mA
電源調節率	≤ 0.3% + 3mA
漣波與雜訊	≤ 3mA rms
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭
電壓錶	30V
解析度	100mV
精確度	±0.5% + 1d
電流錶	20A
解析度	100mA
精確度	±1% + 2d
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz
工作溫濕度	1°C to 40°C , <80%
儲存溫濕度	-10°C to 70°C , <70%
尺寸	250(W) x 150(H) x 420(D) mm
重量	13.5Kg