

## 直流電源供應器



品名: 數字直流電源供應器 30V/10A

型號: DP-3010

DP-3010 數字直流電源供應器 0~30V/0~10A 連續可調  
特 色

- 兩個表頭、電壓/電流同時顯示
- 定電壓、定電流工作模式
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 低漣波與低雜訊
- 採用二段式溫度控制散熱風扇

速度以確保散熱品質及降低噪音

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型 號	DP-3010
輸出電壓	0~30V
輸出電流	0~10A
定電壓操作	
負載調節率	$\leq 0.02\% + 5mV$
電源調節率	$\leq 0.01\% + 5mV$
回復時間	$\leq 100us$
漣波與雜訊	$\leq 2mVrms$
溫度係數	$\leq 300ppm/^{\circ}C$
定電流操作	
負載調節率	$\leq 0.2\% + 3mA$
電源調節率	$\leq 0.2\% + 5mA$
漣波與雜訊	$\leq 3mA rms$
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭
電壓錶	30.0V
解析度	100mV
精確度	$\pm 0.1\% + 2dgt$ s
電流錶	10.00A
解析度	10mA
精確度	$\pm 0.1\% + 1d$
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz
工作溫濕度	1 $^{\circ}C$ to 40 $^{\circ}C$ , <80%
儲存溫濕度	-10 $^{\circ}C$ to 70 $^{\circ}C$ , <70%
尺寸	255(W) x 155(H) x 375(D) mm
重量	9Kg

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)