

2000W-AC-Regulator

名稱：2000W 交流調壓器

可控矽型號：BTA41600B

尺寸大小：長 85*寬 55*高 38mm,旋鈕內孔 6mm.

最大功率：2000W（阻性負載）

效率：90%以上

工作電壓：~~110VAC~~

調節電壓：10-~~110VAC~~

細節展示：



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)