

UT-713 溫度校正器



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術指標

熱電偶校正器

基本功能

輸入/輸出電壓

量程

-20mV/-100mV/-100mV ~
100mV

基本精度

$\pm (0.03\%+2)$

輸入/輸出熱電偶

J/K/T/E/R/S/B/N

$\pm 0.03\%+1^{\circ}\text{C}$

特殊功能

冷端溫度補償

✓

攝氏 $^{\circ}\text{C}$ /華氏 $^{\circ}\text{F}$ 溫標

✓

低電量顯示

✓

USB 資料傳輸

✓

自動關機

✓

冷接點誤差

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

溫度係數 $\pm 0.005\% \times \text{量程}/^{\circ}\text{C}$

一般特徵

電源 9V 電池 (6F22)

LCD 尺寸 40X63mm

機身顏色 紅色 + 灰色

機身重量 410g

機身尺寸 96x193x47mm

標準配件 表筆、電池、布包

標準包裝 彩盒、說明書、保修卡

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)