

100Y 編號	104909
廠商編號	MK131-DC24V
品名規格	光敏繼電器模塊 24V

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



本模塊可以用作光線檢測，亮度檢測，具有電源指示燈（紅色）以及繼電器吸合指示燈（藍色），並且帶有四個 M3 螺絲安裝孔，大大方便了安裝，板子可以通過電位器調節感光靈敏度，自帶繼電器，可做各種亮度檢測控制開關，可以用在例如路燈等，晚上自動開啓，白天自動熄滅，以及其他需要自動化的設備。

## 板子參數

- 1、模塊采用 24V 供電，具有防反接功能，反接電源不會損壞模塊；
  - 2、常開接口最大負載能力：交流 0V--125V/20A，直流 0V--14V/20A；
- 模塊輸出端有三個端口公共端（COM）、常開（CK）、常閉（CB），

三個端口相當于壹個雙控開關，繼電器線圈有電時，公共端與常開端導通，無電時，公共端與常閉端導通；COM 端壹般通過負載接電源負極，常開端接電源正極；

3、可通過電位器調節靈敏度，通過調節電位器，設定啓動繼電器閾值，當光線暗于此閾值時，模塊繼電器吸合，亮于此閾值時，繼電器斷開；

### 控制 24V 接线方式

