

D85-20 D85-120 是一種小體積的經濟型數字式電測量儀錶，主要用於對電氣線路中的交流電壓進行即時測量，並用 **LCD** 液晶以數字直讀方式顯示。用途：廣泛應用於穩壓器，變壓器，配電櫃，發電機，時序器，節電器，音響功放，配電箱等一切配電設備經濟型數字液晶交流電壓表。儀錶採用美國進口晶片，產品具有高精度、高穩定、高可靠、功耗小，體積小、安裝方便，是替代各種指針式電測量表的理想用表。

概述：

- 1.測量範圍：AC（交流）80-500V**
- 2.工作電源：無需電源（測量 220V 直接零火線/380V 直接 2 根火線）**
- 3.測量精度：1 級 1%±2 個字**
- 4.LCD 液晶顯示器：字高 19mm，**
- 5.外殼顏色可選白色，黑色。**
- 6.安裝開孔同 85L17 指針表開孔不變（直接嵌入安裝）**
- 7.背光：藍色背光**
- 8.外形尺寸：不帶後蓋 70*40*26mm（帶後蓋：70*40*31mm）**
- 9.安裝開孔尺寸：68*38mm【嵌入就卡緊了】**

儀錶採用美國進口晶片，產品具有高精度、高穩定、高可靠、功耗小。

溫馨提醒

本儀錶只適於純交流 **50-60HZ** 的市電電源，不能用於方波，可控矽設備，變頻器，非純正弦波逆變器以及修正弦波的正弦波電路上測量，否則儀錶會將永久損毀報廢！

