

## 高衰減比無源探頭（TX3200A 系列）



勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號	衰減比	系統帶寬 (-3dB) MHz	系統上升時間(ns)	補償範圍 (pf)	輸入電壓最大值 (Note2)	輸入電阻 (MΩ)	輸入電容 (pf)
TX3206A	X100	60	5.8	10-50	2000	100	6.5
TX3210A	X100	100	3.5	10-50	2000	100	6.5
TX3215A	X100	150	2.33	10-50	2000	100	6.5
TX3220A	X100	200	1.75	10-50	2000	100	6.5
TX3225A	X100	250	1.4	10-50	2000	100	6.5

每個探頭都包括全部基本配件。

所有該型號探頭適合於 IEC1010-2-031，2000VDC。