
勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100v.com.tw

TPT/TPW

■特性

- 天得積層式警示燈可裝設於各種機械,以燈光及警鳴聲警示各種突發狀況,可依客戶不同的需求訂製適用的型式及規格
- 內含彈簧緩衝及抗震設計,可大幅降低燈泡因機台劇烈的震動而損壞的機率。
- 接線自由性高,燈泡的閃滅或常亮及蜂鳴器的鳴聲為間歇或長鳴皆可自由配線改變
- 編絲燈泡及LED燈泡燈座同為BA15S可自由互換。
- 含蜂鳴器的機種, 其蜂鳴器音量約為90DB/30cm.

型號說明



100	115 045	19 19
項次	代號	說明
1.固定方式	TPT	桿式
	TPW	盤式可折式
	TPA	側掛式
700	L	標準型
2.功 能	F	閃光型
	S	閃光蜂鳴型
	В	蜂鳴型
3.外徑大小	4	Ø40mm (無TPFL)
	5	Ø50mm
	6	Ø 60mm Ø 70mm
4.燈泡總類	空白	第絲燈泡
		LED LED
	L	
	1.10	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
6.燈 數	1~5	1~5
7.燈殼顏色	R	AL CONTRACTOR
	0	橙
	G	級
	В	藍
	W	B CONTRACTOR
8.鋁管長(外露)	空白	標準長, TPT:288mm, TPF:43mm
	S	特殊長, TPT:138mm
		特殊長, TPF:193mm

■燈泡及蜂鳴器額定電流(僅供參考)

鎢 絲 燈 泡	
S15-I49(12VAC/DC)	0.5A
S15-I47(24VAC/DC)	0.25A
S15-I41(110VAC)	0.05A
S15-I42(220VAC)	0.03A
S15-I59(12VAC/DC)	0.7A
S15-I57(24VAC/DC)	0.35A
S15-I51(110VAC)	0.06A
S15-I52(220VAC)	0.03A
S15-I69(12VAC/DC)	0.8A
S15-I67(24VAC/DC)	0.4A
S15-I61(110VAC)	0.08A
S15-I62(220VAC)	0.04A

LED 燈泡	
S15-L49(12VAC/DC)	0.1A
S15-L47(24VAC/DC)	0.03A
S15-L41(110VAC)	0.02A
S15-L42(220VAC)	0.02A
S15-L59(12VAC/DC)	0.15A
S15-L57(24VAC/DC)	0.04A
S15-L51(110VAC)	0.02A
S15-L52(220VAC)	0.02A
蜂鳴器	
12V AC/DC	0.08A
24V AC/DC	0.02A
110V AC	0.01A
220V AC	0.01A

■燈泡型號說明



項次	代號	說明
1.燈座型式	S15	BA15S燈泡
Mir	14	Ø 40mm用, 5W鎢絲燈泡
2.適用燈殼外徑	15 16	Ø 50mm用, 8W鎢絲燈泡 Ø 60mm/Ø 70mm用, 10W鎢絲燈泡
	L4	Ø40mm用, LED燈泡
	L5	Ø 50mm/Ø60mm/Ø70mm用, LED燈泡
3.電 壓	1	110VAC
	2	220VAC
	7	24VAC/DC
	9	12VAC/DC
WWW.	空白	鎢絲燈泡
	R	紅
The same of the sa	0	橙
4.燈泡顏色	G	級 LED燈泡
	В	藍
	W	a CUN

固定孔尺寸

●盤式





TPW□6





TPW 07





勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787


Http://www.100y.com.tw

■固定孔尺寸

● 桿式鐵架


使用於TPTL4






使用於TPT口6/TPT口7





使用於TPTF4/TPTS4/TPTB4 TPT□5






■固定孔尺寸

●桿式腳座(選購件)


TPTL-S 使用於TPTL4





TPTL6-S 使用於TPTS4/TPTF4/TPTB4






●可折式腳座(選購件)

TPTL6-F (新型式專利) 使用於TPTS4/TPTF4/TPTB4 TPT□5/TPT□ 6/TPT□7






●側式腳座(選購件)

TPTL6-A 使用於TPT□4 TPT□5/TPT□6/TPT□7







Http://www.100y.com.tw











Http://www.100y.com.tw











Http://www.100y.com.tw





TPWL6



■TPWF6/TPWS6/TPWB6





Http://www.100y.com.tw





TPDF7/TPDS7/TPDB7



TPWL7




TPWF7/TPWS7/TPWB7





勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

■外觀和尺寸





胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

